



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CARREGADOR SC 300





Obrigado por ter adquirido um produto **Saints Soldas**. Antes de começar a usar o seu carregador, leia atentamente este manual de instruções. Guarde esse manual em local fresco e bem conservado, junto de comprovante de compra (Cupom Fiscal ou Nota Fiscal). Somente com esse comprovante sua garantia será válida, caso seja necessário.



DICAS DE SEGURANÇA

NÃO SEGUIR ESTAS REGRAS PODEM RESULTAR EM FERIMENTOS GRAVES.

PREVENÇÕES DE MANUSEIO

- Antes de iniciar as conexões certifique-se que o produto esteja desligado.
- Sempre use bitolas recomendadas pelo manual.
- Apenas utilize tomadas e extensões compatíveis com o consumo da corrente da fonte. Utilizar tomadas mal instaladas, podem comprometer a funcionalidade do carregador.
- Efetue a utilização em um lugar seco e arejado.
- Não manipule o produto com as mãos molhadas e sem sapatos.



ATENÇÃO

Leia este manual atentamente

O QUE VOCÊ
ESTÁ RECEBENDO



CARREGADOR



**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**

GUIA DE USO

A SC 100 é um carregador inteligente, versátil e compacto

VOLTAGENS



12v



24v

CARREGAMENTO



CARREGA 2

BATERIAS 12V



SIMULTANEAMENTE

APLICAÇÕES



MOTOCICLETAS



CAMINHÕES



EMBARCAÇÕES

USO



RESIDENCIAL



INDUSTRIAL

GUIA DE USO

SIGA AS REGRAS ATENTAMENTE

ATENÇÃO: O não cumprimento das orientações a seguir podem ocasionar diversas consequências como choque, risco de fogo ou perda da garantia do equipamento. Caso a tensão de alimentação exceda a tolerância de +/- 10%, os valores de saída podem não ser os reais indicados por este manual além de poder causar problemas que a garantia do equipamento não cobre.



Antes de dar início ao trabalho, é importante seguir os seguintes passos



- 1 Ligue o carregador na energia e verifique se o display acendeu e o ventilador está funcionando.
- 2 Ajuste a voltagem de acordo com a bateria que será carregada.
- 3 Selecione a função carregamento através do botão modo
- 4 Conecte o carregador a bateria com atenção a polaridade correta. Primeiro, o **fio vermelho** deve ser conectado ao **polo positivo (+)** da bateria. Depois dele, o **fio preto** deve ser conectado ao **polo negativo (-)**.
- 6 Seguindo as recomendações de carga da sua bateria, ajuste a amperagem
- 7 Ao terminar o carregamento, o display de amperagem irá zerar, indicando assim que o carregador entrou automaticamente em modo de flutuação (modo esse que permite deixar a bateria conectada ao carregador sem precisar desconectar nem monitorar a carga;
- 8 É possível usar o seu carregador SC 300 para auxiliar a partida de um veículo, para isso selecione a função auxiliar através do botão "modo".

OBSERVAÇÕES

DICAS DE USO

- Durante o processo de carregamento, caso a fonte seja desligada ou as baterias desconectadas, o ciclo de carga e o tempo decorrido serão reiniciados.
- Sempre dê preferência ao carregamento por carga lenta, ele proporciona menor desgaste das baterias, preservando seu desempenho e aumentando sua vida útil.
- O processo de carga inteligente é pulsado e constantemente está analisando os valores de tensão e corrente da bateria, por isso, é normal que haja variação na velocidade da ventoinha. Também é normal que a tensão exibida no display tenha rápidas variações, podendo ser maior ou menor que o configurado

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

1

CARACTERÍSTICAS

LEITURA BATERIA	AUTOMÁTICA COM DISPLAY
PROTEÇÃO	TÉRMICA E DE POLARIDADE
MONOFÁSICO	220v
CARGA RÁPIDA	12v e 24v
AUXILIAR DE PARTIDA	300 A
GARANTIA	1 ANO

II



VISITE NOSSO CANAL
youtube.com/c/SaintsSoldas



VISITE NOSSO SITE
www.saintssoldas.com.br

